

# Junior DC



- 1,2,4 στάσεις
- 2 ανεξάρτητα προγράμματα
- 3 εκκινήσεις/πρόγραμμα Water
- Αναπροσαρμογή: ...απο. 10%\_to\_200%

**Ο** ηλεκτρονικός προογ/στης μπαταρίας Junior DC είναι η ιδανική λύση όταν υπάρχει πρόβλημα ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύματος στον κήπο ή το μπαλκόνι. Επίσης λόγω του κουτιού IP68, μπορεί να τοποθετηθεί σε φρεάτιο ή στον τοίχο. Αυτή η μικρή μονάδα, που μπορεί να τοπθηθεθεί κατ' ευθείαν σε ηλεκτροβάννα, επιτρέπει τον έλεγχο 4 σταθμών με 3 εκκινήσεις για το καθένα απο τα δύο προγράμματα. Έτσι εγγυάται ευελιξία και ακρίβεια στην άρδευση σας, και επιτρέπει την πιθανότητα να χρησιμοποιείσετε καλωδιακό αισθητήρα υγρασίας.



## Features

- Διάρκεια άρδευσης από 1 min σε 599 min (10 ώρες), σε βήματα 1 min
- Προγραμματισμός άρδευσης: 7 ημερολογιακές μέρες ή διαστήματα απο 1 έως 14 ημέρες
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Πιθανότητα ακύρωσης προγράμματος
- Διακοπή προγράμματος λόγω βροχής.
- Κάλυμα για προστασία της οθόνης.

## Επι πλέον χαρακτηριστικά

Ανθυγρά κουτί IP68

## Προδιαγραφές:

- Τροφοδοσία: μία 9V αλκαλική μπαταρία
- Έξοδος 9-12 V για Irritrol Latching DCL πηνίο
- Λειτουργία με latching ηλεκτροβάνες 9-12V, με καλώδια 2 ή 3

## Διαστάσεις

- Ύψος: 14 cm
- Πλάτος: 8,5 cm
- Βάθος: 7,6 cm

## Επιλογές

Αισθητήρας βροχής



Μαξί απόσταση μεταξύ Junior DC και DC sol DCL πηνίων latching

Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Μήκος (μ)
0,5	100
1,0	200
1,5	300

## Κωδικοποίηση

Code	Description
<b>JRDC-1-R</b>	Junior DC, μπαταρίας, 1 στάσης χωρίς πηνίο
<b>JRDC-2-R</b>	Junior Junior DC, μπαταρίας, 2 στάσεων χωρίς πηνίο
<b>JRDC-4-R</b>	Junior DC, μπαταρίας, 4 στάσεων χωρίς πηνίο
<b>JRDC-1-2400MT</b>	Junior DC, μπαταρίας, 1 στάσης με πηνίο DCL και βάνα 2400MT
<b>JRDC-1-25003</b>	Junior DC, μπαταρίας 1 στάσης με DCL πηνίο και βάνα Euro F" FC
<b>DCL</b>	Irritrol Πηνίο συγκράτησης μπαταρίας 9-12 V